

BLANCO



GRIS

Especificaciones/




	Aislamiento eléctrico/	CII
	Tensión (V)/	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Factor de potencia/	>0,90
	Temp. de funcionamiento/	-5°C ~ +35°C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 1.956lm
K	Temperatura de color/	3.000/ 4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil/	35.000h
	L70/	>35.000h
	Regulación/	No regulable
	Índice de estanqueidad/	IP20
	IP luminaria Índice de estanqueidad	-
	IP instalado Índice de estanqueidad	-
	Resistencia al impacto/	-
	Color/	Blanco/ Gris RAL 9006
	Difusor/	PS: Poliestireno
	Cuerpo/	AL: Aluminio
	Dimensiones/	-
	Orientación/	-
	Corte/	-
	Posición de montaje	Luminaria de superficie
	Unidad de Embalaje	-

Referencias/




	W	ϕ	K		(x-y)	
483193	18W	1.385lm	3 3.000K	Bl Blanco	225 x 225 x 39mm	12
483209	18W	1.458lm	4 4.000K	Bl Blanco	225 x 225 x 39mm	12
483216	18W	1.385lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	225 x 225 x 39mm	12
483223	18W	1.458lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	225 x 225 x 39mm	12
483834	24W	1.850lm	3 3.000K	Bl Blanco	300 x 300 x 39mm	8
483841	24W	1.956lm	4 4.000K	Bl Blanco	300 x 300 x 39mm	8
483858	24W	1.850lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	300 x 300 x 39mm	8
483865	24W	1.956lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	300 x 300 x 39mm	8

Dimensiones/



Fotometría/



18W 3.000K

Bajo pedido/



Regulación/	Configuración/
1-10V	Kit de emergencia 1h

Soluciones/

S

Pack Bluetooth

Descripción/

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Pack CTE

Descripción/

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Aviso/

Necesita driver DALI