Breno
CL SUPERFICIE

BLANCO

GRIS

Especificaciones/

Aislamiento eléctrico/	CII
Tensión (V)/	220-240V ac
Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
Factor de potencia/	>0,90
Temp. de funcionamiento/	-5ºC ~ +35ºC
Flujo luminoso (lm)/	Hasta 1.956lm
Temperatura de color/	3.000/ 4.000K
Índice reproducción cromática/	>80
Ángulo de apertura	120º
Vida útil/	35.000h
L70/	>35.000h
Regulación/	No regulable
Índice de estanqueidad/	IP20
IP luminaria Índice de estanqueidad	-
IP instalado Índice de estanqueidad	-
Resistencia al impacto/	-
Color/	Blanco/ Gris RAL 9006
Difusor/	PS: Poliestireno
Cuerpo/	AL: Aluminio
Dimensiones/	-
Orientación/	-
Corte/	-
Posición de montaje	Luminaria de superficie
Unidad de Embalaje	-

Breno
CL SUPERFICIE

Referencias/

	W	ϕ	K		(X-Y)	
482998	18W	1.385lm	3 3.000K	Bl Blanco	Ø225 x 39mm	18
483001	18W	1.458lm	4 4.000K	Bl Blanco	Ø225 x 39mm	18
483018	18W	1.385lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	Ø225 x 39mm	18
483025	18W	1.458lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	Ø225 x 39mm	18
483797	24W	1.850lm	3 3.000K	Bl Blanco	Ø300 x 39mm	24
483803	24W	1.956lm	4 4.000K	Bl Blanco	Ø300 x 39mm	24
483810	24W	1.850lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	Ø300 x 39mm	24
483827	24W	1.956lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	Ø300 x 39mm	24

Dimensiones/



Fotometría/



18W 3.000K

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Bajo pedido/

Regulación/	Configuración/
1-10V	Kit de emergencia 1h
DALI	

Soluciones/

Pack Bluetooth

Descripción/

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida.
El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Pack CTE

Descripción/

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Aviso/

Necesita driver DALI